

BOWI ORIKO

fasadna E27 svjetiljka • PIR • IP54

Crna nadgradna zidna svjetiljka s izmjenjivim E27 izvorom, senzorom pokreta i luxomatom.

ŠIFRA / MODEL

013676 / ORIKO

BOWI • E27 • CRNA • IP54

NAPAJANJE

230 V AC

IZVOR

1 x E27

PIR DOMET

do 6 m

ZAŠTITA

IP54

01

Opis proizvoda

BOWI ORIKO 013676 je nadgradna fasadna zidna svjetiljka za jedan zamjenjivi izvor svjetlosti s grlom E27. Ugrađeni PIR senzor prepoznaje kretanje do približno 6 m, a luxomat omogućuje rad ovisan o razini okolnog osvjetljenja. Izvor svjetlosti nije uključen.

Kućiste je crno, a zaštita IP54 omogućuje uporabu na fasadama i u natkrivenim ili vlažnim prostorima. Aktualni BOWI zapis navodi najviše 15 W, dimenzije 205 x 175 x 95 mm i plastiku sa staklom; prodajna stranica navodi starije vrijednosti 60 W, 262 x 115 x 188 mm te PBS/aluminij/staklo.

02

Ključne funkcije i prednosti

Funkcija	Način rada
PIR senzor pokreta	Automatsko uključivanje nakon detekcije kretanja u području senzora
Domest do 6 m	Podatak prodajne stranice za približnu udaljenost detekcije pokreta
Integrirani luxomat	Omogućuje aktiviranje ovisno o razini ambijentalnog osvjetljenja
Izmjenjivi E27 izvor	Boja, svjetlosni tok i temperatura svjetlosti biraju se odabirom žarulje
Zaštita IP54	Zaštita od prašine u štetnoj količini i od prskanja vode iz svih smjerova
Nadgradna montaža	Svjetiljka se pričvršćuje izravno na čvrstu zidnu ili fasadnu podlogu

03

Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Nadgradna fasadna zidna svjetiljka sa senzorom
Proizvođač / marka	PHU BOWI / Brolux
Šifra / model	013676 / ORIKO
EAN	5902808804420
Nazivni napon	230 V AC
Broj i vrsta grla	1 x E27
Izvor svjetlosti	Nije uključen; koristi se zamjenjiva E27 žarulja
Maksimalna snaga	15 W prema aktualnom BOWI zapisu; prodajna stranica navodi 60 W
Senzor	PIR senzor pokreta i luxomat
Domest detekcije	Do 6 m prema prodajnoj stranici
Stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Nadgradna zidna / fasadna montaža
Materijal - aktualni BOWI	ABS / plastika i staklo
Materijal - prodajna stranica	PBS / aluminij / staklo
Boja kućišta	Crna
Dimenzije - aktualni BOWI	205 x 175 x 95 mm
Dimenzije - prodajna stranica	262 x 115 x 188 mm
Bruto masa	1,28 kg
Jamstvo	2 godine

SENZOR, UGRADNJA I SIGURNOST

Detaljna tehnička specifikacija

Odabir E27 žarulje, rad PIR senzora, fasadna montaža i uvjeti sigurne vanjske uporabe.

04

Izvor svjetlosti i rad senzora

Stavka	Informacija
Izvor u kompletu	Izvor svjetlosti nije uključen; svjetiljka koristi jedan zamjenjivi izvor s grlom E27
Sigurna granica snage	Primijeniti najviše 15 W prema aktualnom BOWI zapisu dok oznaka na proizvodu ne potvrdi drukčije
Preporučena tehnologija	LED žarulja za 230 V zbog manje potrošnje i manjeg toplinskog opterećenja kućišta
Svjetlosne značajke	Lumen, temperatura boje, CRI i kut rasvjete ovise o odabranoj E27 žarulji
PIR senzor	Detektira promjenu toplinskog zračenja pri kretanju osobe u području senzora
Domet	Do približno 6 m prema prodajnoj stranici; stvarni domet ovisi o montaži i uvjetima
Luxomat	Omogućuje rad ovisan o ambijentalnom osvjetljenju; raspon podešavanja nije deklariran

05

Ugradnja i puštanje u rad

Način	Radnja	Postupak i potvrda
1	Isključenje	Isključiti mrežni napon i provjeriti odsutnost napona prije otvaranja ili spajanja svjetiljke.
2	Pozicioniranje	Odabrati čvrstu ravnu podlogu i položaj bez prepreka koje bi zaklanjale PIR senzor.
3	Učvršćenje	Montažnu bazu pričvrstiti odgovarajućim vijcima i tiplama uz očuvanje brtvljenja IP54.
4	Priključak	Mrežne vodiče spojiti na označene priključke prema uputama i električnim propisima.
5	E27 izvor	Ugraditi kompatibilnu LED žarulju za 230 V, snage najviše 15 W, bez prekoračenja oznake proizvoda.
6	Provjera	Zatvoriti kućište, provjeriti brtve i stabilnost te nakon uključivanja ispitati senzor i luxomat.

06

Konstrukcija, primjena i održavanje

Preporučena primjena	Fasade, ulazi, terase, nadstrešnice, prolazi, podrumi i drugi vlažni prostori
Kućište i difuzor	Aktualni BOWI zapis navodi ABS / plastiku i stakleni difuzor u crnoj izvedbi
Montaža	Nadgradna zidna montaža na čvrstu podlogu, uz pravilan položaj PIR senzora
Zaštita IP54	Za uporabu izloženu prašini i prskanju; nije namijenjeno uranjanju ni mlazu pod tlakom
Dimenzije	Aktualni BOWI: 205 x 175 x 95 mm; prodajna stranica: 262 x 115 x 188 mm
Bruto masa / jamstvo	1,28 kg / 2 godine prema prodajnoj dokumentaciji
Održavanje	Isključiti napon, ohladiti žarulju i čistiti mekom krpom bez abraziva, otapala i mlaza vode

07

Sigurnost i sukladnost

Montažu i mrežno spajanje mora izvesti kvalificirana osoba uz potpuno isključen napon. Prije rada provjeriti stanje vodiča, brtvi i oznake na samom proizvodu. Ne mijenjati tvorničku konstrukciju, senzor ni električne priključke.

IP54 štiti od ograničenog prodora prašine i prskanja vode, ali ne od uranjanja, kondenzacije unutar nepravilno zatvorenog kućišta ili mlaza pod tlakom. Zaštita ovisi o pravilnoj montaži, neoštećenim brtvama i odgovarajućem kabelskom uvodu.

Aktualni BOWI podatci i prodajna stranica razlikuju se u snazi, mjerama i materijalu. Radi sigurnosti ne prelaziti 15 W dok oznaka na konkretnom proizvodu ne potvrdi višu vrijednost. Izvor svjetlosti nije uključen; lumen, CCT, CRI i energetski razred ovise o ugrađenom E27 izvoru. Jamstvo: 2 godine.