TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

EKSM6666

Pametna LED žarulja A70 E27

Wi-Fi / Smart Tuya / RGB + CCT + DIM

ŠIFRA PROIZVODA

EKSM6666

EKO-LIGHT / A70 E27

SNAGA	SVJETLOSNI TOK	GRLO	BOJA SVJETLOSTI
11 W	1200 lm	E27	RGB + CCT

01 Opis proizvoda

Pametna LED žarulja EKSM6666 s grlom E27 namijenjena je unutarnjoj rasvjeti. Omogućuje odabir RGB boja, podešavanje bijele svjetlosti od 2700 K do 6500 K i prigušivanje putem aplikacije. Povezivanjem na Wi-Fi mrežu dostupni su rasporedi rada, svjetlosne scene, grupno i glasovno upravljanje.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivna snaga	11 W
Mrežno napajanje / frekvencija	230 V AC / 50 Hz
Svjetlosni tok	1200 lm
Boja svjetlosti	RGB + podesiva bijela 2700–6500 K
Indeks uzvrata boje	Ra 83
Kut rasvjete	180°
Prigušivanje	5–100 %, putem aplikacije
Bežično povezivanje	Wi-Fi 2,4 GHz / Smart Life / Tuya
Materijal	Aluminij / termoplastika
Boja kućišta	Bijela
Stupanj zaštite / primjena	IP20 / unutarnji prostor
Deklarirani radni vijek	35 000 sati
Razred energetske učinkovitosti	F
Snaga u mrežnom stanju pripravnosti	0,15 W
Jamstvo proizvođača	5 godina

03 Prilagodba svjetlosti

RGB: odabir boje svjetlosti za ambijentalnu rasvjetu. **CCT:** podešavanje od toplo bijele (2700 K) do hladno bijele (6500 K). **DIM:** podešavanje svjetline od 5 do 100 % putem aplikacije.

IZGLED, DIMENZIJE I UPRAVLJANJE

EKSM6666 / A70 / E27 / 11 W / 1200 lm / RGB + CCT + DIM

Prikaz proizvoda, vanjske dimenzije i funkcije pametnog upravljanja.

04 Fotografije proizvoda



BIJELO KUĆIŠTE I GRLO E27



ILUSTRACIJA RGB FUNKCIJE

05 Dimenzije i povezivost

Dimenzija / izvedba	Vrijednost
Oblik žarulje	A70
Promjer	Ø70 mm
Ukupna visina	136 mm
Grlo	E27

EAN: 5902693776666
Vanjske dimenzije: Ø70 × 136 mm.
Prije postavljanja provjeriti prostor unutar sjenila i dopuštenu snagu svjetiljke.



UPRAVLJANJE PUTEM APLIKACIJE

06 Pametne funkcije

Funkcija	Mogućnosti
Automatizacija	Rasporedi uključivanja i isključivanja te svjetlosne scene.
Zajedničko upravljanje	Grupiranje žarulja i dijeljenje pristupa drugim korisnicima.
Glasovno upravljanje	Povezivanje s Amazon Alexa ili Google Assistant uslugom.

POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE

EKSM6666 / A70 / E27 / 11 W / 1200 lm / RGB + CCT + DIM

Postavljanje u grlo E27, povezivanje s aplikacijom, potrošnja i održavanje.

07 Postavljanje i prvo povezivanje

Korak	Postupak
1 / Postavljanje	Isključiti napajanje svjetiljke i pričekati da se prethodna žarulja ohladi. Uvrnuti EKSM6666 u odgovarajuće grlo E27, bez prekomjernog zatezanja.
2 / Aplikacija i mreža	Instalirati aplikaciju Smart Life i prijaviti se ili otvoriti korisnički račun. Telefon povezati na Wi-Fi mrežu 2,4 GHz. Za brzo otkrivanje uključiti Bluetooth na telefonu.
3 / Način povezivanja	Uključiti napajanje. Ako žarulja ne treperi brzo, uključiti i isključiti napajanje tri puta kako bi ušla u način povezivanja. Brzo treperenje označava spremnost.
4 / Dodavanje uređaja	U aplikaciji pritisnuti „+", odabrati otkriveni uređaj te unijeti podatke Wi-Fi mreže. Pričekati dovršetak povezivanja, zatim dodijeliti naziv i prostoriju.
5 / Provjera rada	Isprobati uključivanje, RGB boje, bijelu svjetlost i prigušivanje. Po želji postaviti raspored, scenu, grupu ili povezati podržanog glasovnog asistenta.

Za upravljanje putem aplikacije žarulja mora ostati pod napajanjem. Isključivanjem zidnog prekidača prekida se i njezina veza s mrežom. Prigušivanje provoditi funkcijom u aplikaciji.

08 Uvjeti korištenja

Žarulja je namijenjena **unutarnjim, suhim prostorima**. Zaštita IP20 ne štiti od vode. Koristiti u svjetiljci s grlom E27 i odgovarajućim prostorom za tijelo žarulje. Ne pokrivati žarulju i ne izlagati je vlazi. Povezivanje i napredne funkcije ovise o dostupnosti Wi-Fi mreže i pripadajućih usluga aplikacije.

09 Potrošnja električne energije

Nazivna snaga	Rad 1000 sati	30 dana × 8 sati
11 W	11 kWh	2,64 kWh

Potrošnja je izračunata za rad pri nazivnoj snazi. Dodatna snaga u mrežnom stanju pripravnosti iznosi 0,15 W i nije uključena u prikazane primjere.

10 Jamstvo i održavanje

Jamstvo proizvođača iznosi **5 godina**. Sačuvati račun kao dokaz kupnje. Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati hlađenje. Čistiti mekom, suhom krpom, bez otapala i abrazivnih sredstava. Ne rastavljati žarulju. Neispravan proizvod predati na odgovarajuće mjesto za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada.