


Konstantspannungs-LED Streifen Modus

CV_Step
Step:032 Bri:8
Mode:01 Speed:6
ON one by one



Stufe: Tuvgfobo{bi- 008-032
Modus: XfjÄ.Npevt- 01-03
Brit fmjhl fju 1-8, 8 itulejf! fmfuf!Tuvgf.!
Geschwindigkeit: Hftdi xjoejhl fjuthsbe 1-8, 8 itulejf!
tdiofmuf!Hftdi xjoejhl fju

Weiß-Modus List:

Nr.	Name
01	ON Einer nach dem Anderen
02	Alle OFF,Fünf ON
03	Alle ON,eins OFF


Fjosjd iuvoh!{vs!Efb lujwjsvoh!eft!MFE.Lbobibvthboht;

```
LED disable
1110111111111111
1111111111111111
ch:04 1:on 0:off
```

[v n | c f j t q j f n : X foolef : s l w j s u f ! L b o h i v t h b o h ! c f d t i ~ e j h u j t u !
es d l f o T j f ! c j u f f i b o h f ! N : = ! ? U b t f - l v n l e j f M F E .
E f b i u j w j s v o h t d t i o j u t u f i b v g (v s v g f o - l v o e ! ~ o e f o T j f l b o o l e f o !
f o u t q s d f i f o e f o L b o h i !) 1 5 * w p o ! 2 ! f j o * b v g ! I ! b v t * f i o ! n j d i l e f s t
c d t i ~ e i h u f ! n b h i ! b o o t f i o h o l f i o h o l f i o h o l f i o h o l f i o h o l f i o h o l f i o

Gerader digitaler Pixel-LED-Streifenlichtmodus

```
SD Line
Dot: 300 Bri:8
Mode:09 Speed:6
Color queue
```




Dot: Pixelpunktnummer, 032-960
Modus: Farbmodusnummer, 01-12
Bri Helligkeit 1-8, 8 ist die hellste Stufe
Geschwindigkeit: Geschwindigkeitsgrad 1-8, 8 ist die schnellste Geschwindigkeit

Liste der Farbmodi:

Nr.	Name
01	Rot
02	Orange
03	Gelb
04	Grün
05	Cyan
06	Blau
07	Violett
08	Weiß
09	Farbwarteschlange (7 Farben + Weiß)
10	Farbverfolgung (7 Farben + Weiß)
11	Farben Fade (6 Farbflossen)
12	Rxxx Gxxx Bxxx (Benutzerdefinierung)

Z-förmiger digitaler Pixel-LED-Streifenlichtmodus

```
SD_Step
Step:030 Dot:010
Mode:09 Speed:6
Color queue
```




Stufe: Stufenanzahl, 008-160
Dot: Pixelpunktzahl jeder Stufe 002-120
 Die Stufennummer x Punktnummer muss < 960 sein
Modus: Farbmodusnummer, 01-12
Geschwindigkeit: Geschwindigkeitsgrad 1-8, 8 ist die schnellste Geschwindigkeit

Liste der Farbmodi:

Nr.	Name
01	Rot
02	Orange
03	Gelb
04	Grün
05	Cyan
06	Blau
07	Violett
08	Weiß
09	Farbwarteschlange (7 Farben + Weiß)
10	Farbverfolgung (7 Farben + Weiß)
11	Farben Fade (6 Farbfluss)
12	Rxxx Gxxx Bxxx (Benutzerdefinierung)

Konstantspannungs-LED-Streifen + Gerader digitaler Pixel-LED-Streifenlichtmodus

CV_Step+SD_Line
Step:032 Dot:300
Mode:09 Speed:6
Color queue




Stufe: Stufenanzahl, 008-032
Dot: Pixelpunktzahl, 032-960
Modus: Farbmodusnummer, 01-12
 Die Modusnummer wird nur für geradlinige digitale Pixel-LED-Streifen verwendet. Der Modus für Konstantspannungs-LED-Streifen wird nacheinander festgelegt.
Geschwindigkeit: Geschwindigkeitsgrad 1-8. 8 ist die schnellste Geschwindigkeit

Liste der Farbmodi:

Nr.	Name
01	Rot
02	Orange
03	Gelb
04	Grün
05	Cyan
06	Blau
07	Violett
08	Weiß
09	Farbwarteschlange (7 Farben + Weiß)
10	Farbverfolgung (7 Farben + Weiß)
11	Farben Fade (6 Farbfluss)
12	Rxxx Gxxx Bxxx (Benutzerdefinierung)


Kaskadenanschluss mit zwei Treppenlichtreglern

Der Untertreppenlicht-Controller verbindet den PIR-Sensor in Aufwärtsrichtung und den Tageslichtsensor. Die Lichtsteuerung für die Treppe nach oben verbindet den PIR-Sensor für die Abwärtsrichtung und den Tageslichtsensor. Zwei Treppenlichtregler verbinden die UP/DW-Kaskadenleitung. Die Tastschalterfunktion muss als Kaskadeneingang eingestellt werden.



Zwei Druckschalter als Auf-/Ab-Induktionssignaleingangsanschluss

Der untere Druckschalter verbindet den Kaskaden-Aufgang-Port des Treppchenreglers.
Der Aufwärts-Druckschalter verbindet den Kaskaden-Aufgang-Port des Treppchenreglers.
Die Betätigung des Druckschalters ignoriert die Schwellenwerteneinstellung des Tageslichtsensors.
Wenn die Druckschalterfunktion als Kaskadeneingang/-ausgang eingestellt ist startet der Push-Vorgang den Induktionslicht-Steuerungsprozess.
Wenn die Druckschalterfunktion als Licht am Eingang eingestellt ist, schaltet der Push-Vorgang alle Lichter ein und das Licht schaltet sich nach 20s (@ Geschwindigkeit 8) automatisch aus. Für Stufe 1-8 beträgt die Ausschaltverzögerung jeweils 90/80/70/60/50/40/30/20s.



IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia,
Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;