

RENDL ROSITA

RETRO STOLNA SVJETILJKA

Crna metalna svjetiljka sa zlatnom unutrašnjosti i usmjerivim GU10 izvorom.

ŠIFRA / MODEL

R12512

ROSITA / CRNA-ZLATNA

GRLO

GU10

MAKS. SNAGA

9 W

NAGIB GLAVE

90°

ZAKRETANJE

350°

01 Opis proizvoda

RENDL ROSITA R12512 je retro stolna svjetiljka s metalnom konstrukcijom u crnoj boji i zlatnom unutrašnjosti sjenila. Kontrastna završna obrada naglašava industrijski karakter, dok usmjeriva glava omogućuje ciljanu rasvjetu radne plohe, police ili zone za čitanje.

Svjetiljka koristi jedan zamjenjivi izvor s grlom GU10, najveće snage 9 W. Glava se naginje do 90° i zakreće do 350°, a preklopni prekidač na bazi omogućuje neposredno uključivanje i isključivanje.

02 Električni i funkcionalni podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivni napon	230 V AC
Grlo / broj izvora	LED GU10 / 1
Najveća snaga izvora	9 W
Izvor u isporuci	nije uključen; koristi se zamjenjiva GU10 LED žarulja
Nagib / zakretanje glave	90° / 350°
Upravljanje	preklopni prekidač na bazi svjetiljke
Zaštitni razred	razred II - dvostruka ili pojačana izolacija

03 Konstrukcija, identifikacija i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	RENDL Light Studio / ROSITA
Šifra proizvoda / EAN	R12512 / 8595685413891
Materijal / boja	metal / crna sa zlatnom unutrašnjosti sjenila
Ukupne dimenzije	visina 450 mm / najveći doseg 198 mm
Sjenilo / baza	sjenilo Ø120 x 118 mm / baza Ø96 mm
Podesivost / postavljanje	nagib 90°, zakretanje 350° / samostojeća stolna izvedba
Masa	1,07 kg na web-stranici / 1,25 kg u službenom listu
Jamstvo	2 godine

PRIMJENA, POSTAVLJANJE I SIGURNOST

RENDL ROSITA / R12512

Postavljanje na stol, usmjeravanje glave, odabir GU10 izvora i provjereni podatci.

04 Postavljanje i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Provjera	Odspojiti kabel iz utičnice te provjeriti svjetiljku, bazu, sjenilo, grlo i priključni kabel.
2 / Položaj	Postaviti svjetiljku na čvrstu, ravnu i suhu površinu tako da baza bude potpuno oslonjena.
3 / GU10	Ugraditi kompatibilnu GU10 LED žarulju snage do 9 W dok je svjetiljka odspojena od mreže.
4 / Usmjeravanje	Podesiti nagib i zakretanje glave unutar deklariranih granica, bez primjene prekomjerne sile.
5 / Uključivanje	Priključiti kabel na 230 V AC i provjeriti rad preklopnim prekidačem na bazi.

05 Uvjeti uporabe i održavanje

Stavka	Zahtjev / napomena
Namjena	Usmjerena radna i ambijentalna rasvjeta u suhim unutarnjim prostorima na stabilnoj stolnoj površini.
Odabir izvora	Koristiti GU10 LED žarulju odgovarajućih dimenzija i nazivne snage najviše 9 W.
Prigušivanje	Nema deklariranog ugrađenog regulatora; prigušivanje ovisi o žarulji i kompatibilnom vanjskom upravljanju.
Usmjeravanje	Glavu podešavati tek nakon hlađenja izvora; ne prekoračivati nagib 90° ni zakretanje 350°.
Čišćenje	Odspojiti utikač i pričekati hlađenje; metalne površine čistiti suhom ili blago navlaženom mekom krpom.
Servis	Ne koristiti proizvod s oštećenim kabelom, utikačem, grlom ili kućištem; popravak prepustiti stručnoj osobi.

06 Sigurnost i provjereni podatci

Prije zamjene žarulje, čišćenja, usmjeravanja zagrijanog sjenila ili premještanja uvijek izvući utikač iz mrežne utičnice i pričekati hlađenje. Ne prekoračivati 9 W i ne prekrivati sjenilo.

Izvori: RENDL ROSITA, službeni list proizvođača i službeni priručnik.

Aktualna web-stranica navodi masu 1,07 kg, dok službeni list proizvođača prikazuje 1,25 kg. Razlika je evidentirana bez proizvoljnog usklađivanja; pri logističkom planiranju potvrditi mjerodavnu vrijednost s dobavljačem.

Stupanj IP zaštite nije naveden u provjerenim izvorima, pa nije proizvoljno dodan. Svjetlosni tok, temperatura boje, CRI, kut snopa i energetski razred ovise o zasebno odabranoj GU10 žarulji. Standardno jamstvo traje 2 godine.

