

RENDL CELEIA

STOLNA SVJETILJKA

Metalna E27 svjetiljka u izvedbama bijela/nikal i crna/bakar.

ŠIFRE / MODEL

R13903 / R13904

CELEIA / 2 IZVEDBE

GRLO

E27

MAKS. SNAGA

11 W

NAPAJANJE

230 V AC

KABEL

150 cm

01

Opis proizvoda

RENDL CELEIA je metalna stolna svjetiljka s cilindričnim reflektorom, namijenjena funkcionalnoj rasvjeti radnog stola, radionice, noćnog ormarića ili druge suhe unutarnje zone. Dostupna je u dvije usklađene dekorativne izvedbe.

Svjetiljka koristi jedan zamjenjivi LED izvor s grlom E27, najveće snage 11 W. Reflektor se podešava do 180° i zakreće do 350°, a prekidač na kabelu omogućuje neposredno uključivanje i isključivanje.

02

Električni i funkcionalni podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivni napon	230 V AC
Grlo / broj izvora	LED E27 / 1
Najveća snaga izvora	11 W
Izvor u isporuci	nije uključen; koristi se zamjenjiva E27 LED žarulja
Upravljanje	prekidač na priključnom kabelu
Duljina priključnog kabela	150 cm
Zaštitni razred	razred I - svjetiljka s priključkom zaštitnog vodiča

03

Izvedbe, konstrukcija i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Bijela izvedba	R13903 / EAN 8595685426648 / mat bijela i mat nikal
Crna izvedba	R13904 / EAN 8595685426655 / mat crna i brušeni bakar
Proizvođač / serija	RENDL Light Studio / CELEIA
Materijal / postavljanje	metal / samostojeća stolna izvedba
Ukupne dimenzije	visina 450 mm / duljina 250 mm
Reflektor / baza	reflektor Ø118 x 150 mm / baza visine 25 mm
Podesivost reflektora	nagib 180° / zakretanje 350°
Masa / jamstvo	1,23 kg na web-stranici; 1,54 kg u službenom listu / 2 godine



PRIMJENA, POSTAVLJANJE I SIGURNOST

RENDL CELEIA / R13903 / R13904

Postavljanje na stol, odabir E27 izvora, usmjeravanje i provjereni podatci.

04 Postavljanje i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Provjera	Odspojiti kabel iz utičnice te provjeriti svjetiljku, bazu, reflektor, grlo, utikač i priključni kabel.
2 / Položaj	Postaviti svjetiljku na čvrstu, ravnu i suhu površinu tako da baza bude potpuno oslonjena.
3 / E27	Ugraditi kompatibilnu E27 LED žarulju snage do 11 W dok je svjetiljka odspojena od mreže.
4 / Usmjeravanje	Podesiti nagib i zakretanje reflektora unutar deklariranih granica, bez primjene prekomjerne sile.
5 / Uključivanje	Priključiti kabel na 230 V AC i provjeriti rad prekidačem smještenim na kabelu.

05 Uvjeti uporabe i održavanje

Stavka	Zahtjev / napomena
Namjena	Radna i ambijentalna rasvjeta u suhim unutarnjim prostorima na stabilnoj stolnoj površini.
Odabir izvora	Koristiti E27 LED žarulju odgovarajućih dimenzija i nazivne snage najviše 11 W.
Prigušivanje	Nema deklariranog ugrađenog regulatora; prigušivanje ovisi o žarulji i kompatibilnom vanjskom upravljanju.
Položaj i razmak	Ne postavljati blizu ruba ili vode; održavati najmanje 0,2 m između osvijetljene površine i reflektora.
Čišćenje	Odspojiti utikač i pričekati hlađenje; metalne površine čistiti suhom ili blago navlaženom mekom krpom.
Servis	Ne koristiti proizvod s oštećenim kabelom, utikačem, grlom ili kućištem; popravak prepustiti stručnoj osobi.

06 Sigurnost i provjereni podatci

Prije zamjene žarulje, čišćenja, usmjeravanja zagrijanog reflektora ili premještanja uvijek izvući utikač iz mrežne utičnice i pričekati hlađenje. Ne prekoračivati 11 W i ne prekrivati reflektor.

Izvori: RENDL CELEIA, službeni list proizvoda i službeni priručnik.

Aktualna web-stranica navodi masu 1,23 kg, dok službeni list proizvoda prikazuje 1,54 kg. Razlika je evidentirana bez proizvoljnog usklađivanja; pri logističkom planiranju potvrditi mjerodavnu vrijednost s dobavljačem.

Stupanj IP zaštite nije naveden u provjerenim izvorima, pa nije proizvoljno dodan. Svjetlosni tok, temperatura boje, CRI, kut snopa i energetski razred ovise o zasebno odabranoj E27 žarulji. Standardno jamstvo traje 2 godine.

