

RENDL ANIKA

STOLNA SVJETILJKA E27

Objedinjena specifikacija za mat bijelu i mat crnu izvedbu s detaljima u mat niklu.

ŠIFRE / MODEL

R13905 / R13906

ANIKAI / bijela i crna

GRLO

E27

MAKS. SNAGA

15 W

NAPON

230 V

PROMJER BAZE

140 mm

01

Opis proizvoda

RENDL ANIKA je metalna stolna svjetiljka s fleksibilnim vratom za precizno usmjeravanje svjetla. Predviđena je za jednu zamjenjivu LED žarulju s grlom E27 i najvećom snagom 15 W. Svjetlosni izvor nije dio isporuke; proizvođač preporučuje izvor G13026.

Dostupna je u mat bijeloj i mat crnoj izvedbi, obje s detaljima u mat niklu. Prekidač se nalazi na priključnom kabelu duljine 150 cm. Svjetiljka je namijenjena ciljanoj rasvjeti radnog stola, kutka za čitanje, noćnog ormarića ili konzole u interijeru.

02

Dostupne izvedbe

Šifra	Boja / završna obrada	EAN
R13905	Mat bijela / mat nikal	8595685426662
R13906	Mat crna / mat nikal	8595685426679

03

Tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka s fleksibilnim vratom
Proizvođač / model	RENDL / ANIKA
Šifre proizvoda	R13905 - bijela; R13906 - crna
Nazivni napon	230 V AC
Najveća snaga	15 W
Grlo / izvor	E27 / zamjenjiva LED žarulja
Izvor u kompletu	Nije uključen; preporučeni izvor G13026
Materijal	Metal
Završna obrada	Mat bijela ili mat crna; detalji u mat niklu
Usmjeravanje	Fleksibilno vratilo za podešavanje položaja glave
Prekidač	Na priključnom kabelu
Duljina kabela	150 cm
Promjer baze	140 mm
Visina	400 mm na web stranici; 450 mm na službenom tehničkom crtežu
Glava svjetiljke	D 108 x 175 mm prema tehničkom crtežu
Masa	1,17 kg na web stranici; 1,515 kg na službenom listu proizvoda
Zaštitni razred	Klasa I - zaštitno uzemljenje
Najmanji razmak	0,2 m od osvijetljenog predmeta
IP oznaka	Nije deklarirana u dostupnoj službenoj dokumentaciji
Jamstvo	Standardno 2 godine; mogućnost produljenja do 7 godina prema uvjetima RENDL



PRIMJENA, POSTAVLJANJE I SIGURNOST

RENDL ANIKA / R13905 i R13906

Konstrukcija, izbor izvora, uporaba, razlike službenih zapisa i sigurnosne upute.

04 Konstrukcija i funkcionalnost

Stavka	Vrijednost	Napomena
Nosiva konstrukcija	Metal	Stabilna stolna izvedba s kružnom bazom promjera 140 mm.
Fleksibilno vratilo	Podesivo	Omogućuje ciljano usmjeravanje glave prema radnoj ili čitalačkoj površini.
Glava svjetiljke	D 108 x 175 mm	Usmjerena metalna glava; dimenzije prema službenom tehničkom crtežu.
Upravljanje	Prekidač na kabelu	Jednostavno lokalno uključivanje i isključivanje bez integriranog prigušivača.
Priključak	230 V / kabel 1,5 m	Mrežni kabel s utikačem; koristiti samo ispravnu uzemljenu utičnicu.
Izvor svjetlosti	E27, najviše 15 W	Svjetlosni izvor je zamjenjiv i nije uključen u komplet.
Boja svjetlosti	Određuje žarulja	Temperatura boje, tok, CRI i prigušivanje ovise o odabranom E27 izvoru.
Završne obrade	Bijela ili crna	Obje izvedbe imaju mat površinu i detalje u mat niklu.

05 Primjena i izbor svjetlosnog izvora

Stavka	Podatak / primjena
Radni stol	Usmjereno lokalno svjetlo za pisanje, čitanje i rad za računalom.
Kutak za čitanje	Fleksibilno vratilo pomaže usmjeriti svjetlo prema knjizi bez pomicanja cijele svjetiljke.
Noćni ormarić / konzola	Kompaktna baza i prekidač na kabelu omogućuju jednostavno pomoćno osvjetljenje.
Kompatibilna žarulja	LED E27, najviše 15 W; fizički oblik žarulje mora stati unutar glave svjetiljke.
Preporučeni izvor	RENDL G13026 prema stranici proizvođa; kupuje se zasebno.
Prigušivanje	Svjetiljka nema integrirani prigušivač; funkcija ovisi o žarulji i vanjskom upravljanju.
Razlika dimenzija	Web stranica navodi visinu 400 mm i masu 1,17 kg; službeni list 450 mm i 1,515 kg.

06 Postavljanje i puštanje u rad

1 / Isključenje	Isključiti prekidač, izvući utikač iz utičnice i provjeriti da na svjetiljci nema napona
2 / Smještaj	Postaviti bazu na ravnu, čvrstu i suhu površinu tako da se svjetiljka ne može prevrnuti
3 / Izvor	Uz isključeno napajanje pažljivo uvrnuti odgovarajuću LED žarulju E27 snage najviše 15 W
4 / Kabel	Položiti kabel bez zatezanja, oštrog pregiba, prignječenja i dodira s vrućim dijelovima
5 / Uključenje	Priključiti utikač u ispravnu uzemljenu utičnicu 230 V i uključiti prekidač na kabelu
6 / Usmjeravanje	Vratilo podešavati umjerenom silom i zadržati najmanje 0,2 m do osvijetljenog predmeta

07 Sigurnost i sukladnost

Svjetiljka radi na mrežnom naponu 230 V i pripada zaštitnom razredu I. Uvijek je priključiti na ispravnu uzemljenu utičnicu. Prije umetanja ili zamjene žarulje, čišćenja i premještanja isključiti prekidač, izvući utikač i pustiti izvor da se ohladi. Ne dodirivati grio pod naponom i ne rastavljati kućište.

IP oznaka nije deklarirana u dostupnoj službenoj dokumentaciji, stoga proizvod ne izlagati vodi, kondenzaciji ili vanjskim uvjetima. Ne prekrivati svjetiljku, ne prekoračiti 15 W i održavati najmanje 0,2 m do osvijetljenog predmeta. Oštećeni kabel, utikač, grlo ili metalno kućište mora pregledati stručna osoba.

Svjetlosni izvor nije dio isporuke. Ne pomicati svjetiljku povlačenjem kabela i ne savijati fleksibilno vratilo preko njegovih mehaničkih granica. Standardno jamstvo je 2 godine, uz mogućnost produljenja do 7 godina prema važećim uvjetima RENDL. U slučaju razlike prednost imaju tipska oznaka i upute isporučenog proizvođa.