

RENDL WOOP

zidna svjetiljka • UP/DOWN • R7s 78 mm

Kompaktna zidna svjetiljka s dvostrukim osvjetljenjem, staklenim pokrovima i zaštitom IP54.

ŠIFRA / MODEL

R10437 / R10438 / R10439

WOOP • R7s 78 mm • IP54

NAPAJANJE

230 V AC

GRLO

R7s 78 mm

SNAGA IZVORA

do 48 W

ZAŠTITA

IP54

01 Opis proizvoda

RENDL WOOP je vanjska nadgradna zidna svjetiljka za gornje i donje osvjetljenje fasada, ulaza, terasa i komunikacijskih zona. Jedna strana ima prozirni stakleni poklopac s crnim okvirom, a druga matirani stakleni poklopac s crnim okvirom, čime nastaju dva različito oblikovana izlaza svjetla.

Svjetiljka koristi jedan zamjenjivi linearni izvor R7s duljine 78 mm. Izvor nije uključen; RENDL preporučuje LED model G13043 snage 12 W, dok tvorničke upute dopuštaju izvor do najviše 48 W. Dostupne su antracit, bijela i srebrno siva izvedba.

02 Ključne funkcije i prednosti

Funkcija	Način rada
UP/DOWN osvjetljenje	Istodobno usmjerava svjetlo iznad i ispod svjetiljke za naglašavanje zidne plohe
Dva staklena pokrova	Prozirno i matirano staklo stvaraju različitu propusnost i mekšu donju ili gornju svjetlosnu zonu
Zamjenjivi R7s izvor	Linearno grlo 78 mm omogućuje zamjenu izvora bez zamjene cijele svjetiljke
Vanjska zaštita IP54	Zaštita od ograničenog prodora prašine i prskanja vode uz pravilno izvedenu montažu
Mogućnost prigušivanja	Zatamnjenje je moguće samo s kompatibilnim prigušivim R7s izvorom i regulatorom
Tri boje kućišta	Antracit, bijela i srebrno siva za povezivanje s fasadom, stolarijom ili metalnim detaljima

03 Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Vanjska nadgradna zidna svjetiljka s UP/DOWN osvjetljenjem
Proizvođač / marka	RENDL Light Studio
Serijski naziv	WOOP
Šifre izvedbi	R10437 / R10438 / R10439
Nazivni napon	230 V AC
Grlo	1 x R7s, duljina 78 mm
Najveća snaga izvora	48 W prema tvorničkim uputama
Preporučeni izvor	RENDL G13043, LED 12 W; nije uključen
Smjer osvjetljenja	Gore i dolje; prozirni i matirani stakleni pokrov
Stupanj zaštite	IP54
Dimabilnost	Da, s odgovarajućim izvorom svjetlosti i regulatorom
Materijal	Lakirani metal, prozirno i matirano staklo, crni okviri
Dimenzije	18 x 6 x 8 cm (š x v x d)
Masa	580 g prema aktualnom RENDL zapisu za antracitnu izvedbu
Način montaže	Zidna nadgradna montaža
Izvor u kompletu	Nije uključen
Boje	Antracit, bijela i srebrno siva
Jamstvo	2 godine standardno; moguće produljenje prema uvjetima RENDL-a

VARIJANTE, IZVOR I UGRADNJA

Detaljna tehnička specifikacija

Usporedba boja, odabir linearnog R7s izvora, vanjska zidna montaža i sigurna uporaba.

04 Izvedbe i identifikacija

Šifra	Boja kućišta	EAN	Zajednički podatci
R10437	Bijela	8595685402611	230 V / R7s 78 mm / IP54
R10438	Srebrno siva	8595685402604	230 V / R7s 78 mm / IP54
R10439	Antracit	8595685402598	230 V / R7s 78 mm / IP54

05 Odabir R7s izvora i svjetlosne značajke

Stavka	Vrijednost	Napomena
Grlo	R7s 78 mm	Odabrati linearni izvor točne duljine i napona 230 V.
Najveća snaga	48 W	Ne prelaziti ograničenje iz tvorničkih uputa, neovisno o tehnologiji izvora.
Preporučeni izvor	G13043 / LED 12 W	RENDL ga navodi kao odgovarajući izvor; kupuje se zasebno.
Svjetlosni tok	Ovisi o izvoru	Lumen, temperatura boje i uzvrat boje ovise o odabranom R7s izvoru.
Prigušivanje	Uvjetno	Moguće samo uz prigušivi R7s izvor i regulator kompatibilan s njegovom elektronikom.
Izlaz svjetla	Gore / dolje	Prozirno i matirano staklo daju različitu propusnost na suprotnim stranama kućišta.

06 Zidna montaža i održavanje

1 · Isključenje	Isključiti mrežni napon i potvrditi odsutnost napona prije otvaranja kućišta ili rada na vodičima
2 · Položaj	Odabrati čvrstu okomitu podlogu i osigurati slobodan izlaz svjetla iznad i ispod svjetiljke
3 · Kabelski ulaz	Kabel provesti kroz tvornički ulaz i sačuvati brtvljenje potrebno za zaštitu IP54
4 · Učvršćenje	Montažnu bazu pričvrstiti vijcima i tiplama primjerenima materijalu zida i masi svjetiljke
5 · Priključak	Vodiče spojiti prema oznakama na priključnici i lokalnim pravilima električne instalacije
6 · R7s izvor	Umetnuti ispravan izvor duljine 78 mm bez dodirivanja stakla golim prstima, ako to zahtijevaju upute izvora
7 · Provjera	Vratiti staklene pokrove i okvire, provjeriti brtve i učvršćenje te tek zatim uključiti napajanje

07 Sigurnost i sukladnost

Montažu i priključivanje na 230 V mora izvesti kvalificirana osoba uz potpuno isključeno napajanje. Ne mijenjati tvorničku konstrukciju, priključke, staklene pokrove ni brtve. Oštećene dijelove treba zamijeniti prije ponovne uporabe.

IP54 pruža zaštitu od ograničenog prodora prašine i prskanja vode, ali ne dopušta uranjanje, visokotlačno pranje ni montažu na mjesto stalnog zadržavanja vode. Kabelski ulaz i spoj prema zidu moraju ostati pravilno zabrtvljeni.

Izvor nije uključen. Koristiti R7s 78 mm za 230 V i ne prelaziti 48 W. Prije zamjene isključiti napajanje i pričekati hlađenje. Staklo čisti mekom krpom bez abrazivnih sredstava; redovito pregledati brtve, okvire i vijke.