TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ZIDNI LED REFLEKTOR

Bijeli / USB / 8 W

Reflektor i pozadinska rasvjeta s odvojenim prekidačima.

ŠIFRE IZVEDBI

WL7587 / WL7588

OPTONICA LED / WL8-A6

NAZIVNA SNAGA	SVJETLOSNI TOK	KUT RASAPA	STUPANJ ZAŠTITE
8 W	700 lm	40°	IP20

01 Opis proizvoda



Optonica WL7587 / WL7588 je bijeli zidni nadgradni LED reflektor s rotirajućom glavom i pozadinskim osvjetljenjem. Namijenjen je čitanju i ambijentalnoj rasvjeti suhih unutarnjih prostora.

Svjetiljka snage 8 W daje 700 lm, a kut rasapa reflektora iznosi 40°. Ima USB-A i USB-C priključke te zasebne prekidače za reflektor i pozadinsko osvjetljenje. Nije prigušiva.

Bijelo kućište dostupno je u dvije zasebne izvedbe: WL7587 s toplom bijelom svjetlošću 3000 K i WL7588 s neutralnom bijelom svjetlošću 4200 K.

02 Električni i svjetlotehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivni napon / frekvencija	220–240 V AC / 50–60 Hz
Snaga / svjetlosni tok / učinkovitost	8 W / 700 lm / 88 lm/W
Boja svjetlosti / uzvrat boje	3000 K ili 4200 K / Ra ≥ 80
Kut rasapa / prigušivanje	40° / nije prigušiva
Potrošnja / energetski razred	8 kWh na 1000 h rada / F
Radni vijek / ciklusi uključivanja	25 000 h / 25 000 ciklusa
Radna temperatura / vrijeme paljenja	od −20 °C do +40 °C / 0,1 s

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal / boja kućišta	aluminij + polikarbonat (PC) / bijela
Dimenzije proizvođača	Ø145 × 153 mm
Montaža / izvor svjetlosti	zidna nadgradna / integrirani LED, nije izmjenjiv
USB priključci / upravljanje	USB-A i USB-C / zasebni ON/OFF prekidači
Jamstvo	2 godine

IZVEDBE, DETALJI I MONTAŽA

OPTONICA / WL7587 / WL7588 / BIJELI ZIDNI LED REFLEKTOR / 8 W / IP20

Bijela izvedba s USB priključcima i pozadinskim osvjetljenjem.

04 Fotografije bijele izvedbe i montažni detalji



USB-A, USB-C I ON/OFF PREKIDAČI



NOSAČ, PRIKLJUČAK I PRIBOR

05 Dostupne boje svjetlosti i šifre

Kućište / boja svjetlosti	Šifra izvedbe
Bijela / 3000 K, topla bijela	WL7587 / proizvođačka šifra 7587
Bijela / 4200 K, neutralna bijela	WL7588 / proizvođačka šifra 7588

Svaka šifra označava zasebnu izvedbu s fiksnom bojom svjetlosti. Reflektor i pozadinsko osvjetljenje mogu se uključivati odvojeno.

06 Montaža i priključivanje

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti strujni krug i provjeriti odsutnost napona. Ugradnju i priključivanje izvodi stručna osoba.
2 / Pričvršćivanje nosača	Pripremiti izvod vodiča te pričvrstiti nosač vijcima i pričvrsnicama primjerenima zidnoj podlozi.
3 / Priključivanje	Spojiti napajanje 220–240 V AC prema oznakama L i N te uputama proizvođača.
4 / Postavljanje svjetiljke	Učvrstiti bazu na nosač. Podesiti kut glave bez forsiranja zgloba i bez prignječenja vodiča.
5 / Završna provjera	Provjeriti učvršćenje i spojeve. Uključiti napajanje te zasebno ispitati reflektor i pozadinsku rasvjetu.

07 Uvjeti uporabe i održavanje

IP20 izvedba namijenjena je suhim unutarnjim prostorima, izvan dosega prskanja i oborina. Ne prekrivati svjetiljku i omogućiti odvođenje topline. Ne spajati na prigušivač.

Prije čišćenja isključiti napajanje. Koristiti meku suhu krpu. Oštećenu svjetiljku ne koristiti. Jamstvo: 2 godine.