TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

SIROCO

Nadgradna svjetiljka 2 × GU10

Dva podesiva izvora svjetlosti u aluminijskom kućištu.

ŠIFRE IZVEDBI

012428 / 012426

PHU BOWI

GRLO / BROJ IZVORA	NAZIVNI NAPON	VISINA SVJETILJKE	STUPANJ ZAŠTITE
2 × GU10	230 V AC	125 mm	IP20

01 Opis proizvoda



SIROCO je dvostruka nadgradna stropna svjetiljka s aluminijskim kućištem i dva grla GU10 za žarulje na 230 V. Podesivi unutarnji prstenovi omogućuju usmjeravanje svjetla prema odabranim dijelovima prostora.

Izmjenjive žarulje omogućuju odabir jačine, boje svjetlosti i kuta snopa te olakšavaju održavanje.

Dostupna je u bijeloj i crnoj boji, sa zaštitom IP20 za rasvjetu suhih unutarnjih prostora poput hodnika, dnevnih boravaka i ureda.

02 Tehnički i identifikacijski podatci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	PHU BOWI / SIROCO
Bijela izvedba / EAN	012428 / 5902216795389
Crna izvedba / EAN	012426 / 5902216795365
Napajanje / grla	230 V AC / 2 × GU10; grla su uključena
Najveća dopuštena snaga	bijela: 2 × 30 W; crna: provjeriti oznaku proizvoda[1]
Izvori svjetlosti u pakiranju	nisu uključeni; GU10 žarulje kupuju se zasebno
Prigušivanje	uz prigušive GU10 žarulje i kompatibilan regulator

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal / boje kućišta	aluminij / bijela ili crna
Dimenzije (duljina × širina × visina)	175 × 97 × 125 mm
Montaža / usmjeravanje svjetlosti	nadgradna stropna / podesivi nosači žarulja
Stupanj zaštite / primjena	IP20 / suhi unutarnji prostori
Jamstvo	rok nije objavljen; prema jamstvenom listu prodavatelja

IZVEDBE, DIMENZIJE I MONTAŽA

SIROCO / 012428 BIJELA / 012426 CRNA

Fotografije proizvoda, dimenzijski prikaz i odabir izvora svjetlosti.


04 Fotografije izvedbi i dimenzijski prikaz



BIJELA / 012428



CRNA / 012426



A = 175 B = 97 C = 125 mm

DIMENZIJSKI PRIKAZ

05 Odabir žarulja i svjetlotehnički podatci

Značajka	Podatak / zahtjev
Kompatibilni izvori svjetlosti	dvije GU10 žarulje za 230 V AC, odgovarajuće snage i dimenzija
Svjetlosni tok, boja, CRI i kut snopa	ovise o odabranim GU10 žaruljama
Potrošnja, vijek i energetski razred	ovise o ugrađenim žaruljama; dopuštena snaga nije stalna potrošnja

06 Montaža i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje i provjeriti odsutnost napona. Priključivanje izvodi stručna osoba.
2 / Pričvršćivanje	Pričvrstiti montažni nosač na nosivu stropnu podlogu odgovarajućim pričvrsnicama.
3 / Priključivanje	Spojiti mrežno napajanje 230 V AC prema oznakama priključaka i uputama proizvoda.
4 / Umetanje žarulja	Ugraditi dvije GU10 žarulje dopuštene snage i podesiti položaj unutarnjih nosača.
5 / Završna provjera	Učvrstiti kućište, provjeriti spojeve te ispitati rad i eventualno prigušivanje.

07 Održavanje i napomene

Prije zamjene žarulja ili čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi. Čistiti mekom suhom krpom. Ne prekrivati kućište. IP20 ne pruža zaštitu od vode.

[1] Za crnu izvedbu BOWI neusklađeno navodi 1 × 30 W i dva izvora svjetlosti. Dopuštenu snagu potvrditi prema oznaci na proizvodu ili kod dobavljača prije ugradnje.

Podatci i fotografije: BOWI, SIROCO 012428 / 012426. Dimenzijski prikaz: katalog SIROCO.