

SKYDANCE RK2 CCT stolni okretni RF upravljač

Jednozonsko bežično upravljanje temperaturom boje i svjetlinom Dual White LED rasvjete.

ŠIFRA / MODEL

40159 · RK2

SKYDANCE · CCT · 1 ZONA

NAPAJANJE

3 V DC

RF SIGNAL

2,4 GHz

DOMET

do 30 m

UPRAVLJANJE

CCT + DIM

01 Opis proizvoda

SKYDANCE **RK2** je stolni okretni RF daljinski upravljač za jednu zonu kompatibilnih Dual White / CCT LED kontrolera. Omogućuje uključivanje, isključivanje, promjenu temperature boje te glatko podešavanje svjetline od **0 do 100 %**.

Komunicira putem **RF signala 2,4 GHz**, ima deklarirani domet do **30 m** u prostoru bez prepreka i napaja se baterijom **CR2032**. Ne spaja se izravno na LED opterećenje, nego zahtijeva kompatibilan SKYDANCE RF prijemnik odnosno CCT kontroler.

02 Funkcije okretnog upravljača

Radnja	Funkcija RK2
Kratki pritisak	Uključivanje ili isključivanje rasvjete
Okretanje	Promjena temperature boje ili svjetline kroz približno 2,5 okreta i 50 razina
Dvostruki pritisak	Prebacivanje između podešavanja temperature boje i svjetline
Dugi pritisak 1-6 s	Kontinuirano podešavanje svjetline u 256 razina

03 Opće tehničke karakteristike

Vrsta proizvoda	Stolni okretni RF daljinski upravljač za CCT / Dual White rasvjetu
Marka / proizvođač	SKYDANCE / Guangzhou Skydance Co., Ltd.
Šifra / model	A-LED SKU 40159 / SKYDANCE RK2
Namjena	Upravljanje kompatibilnim Dual White / CCT LED kontrolerima
Broj zona	1 zona
Funkcije	Temperatura boje i svjetlina 0-100 %
Izlazni signal	RF 2,4 GHz
Napajanje	3 V DC; 1 × baterija CR2032
Radna struja	manje od 5 mA
Struja u stanju mirovanja	manje od 10 µA
Vrijeme pripravnosti	do 1 godine prema proizvođaču
RF domet	do 30 m u prostoru bez prepreka
Radna temperatura	-30 °C do +55 °C
Stupanj zaštite	IP20
Dimenzije	91 × 72 × 57 mm; bočni nacrt navodi visinu upravljačkog dijela 52 mm
Masa	neto 61 g; bruto 118 g
Materijal	Nije naveden u proizvođačkoj tehničkoj dokumentaciji
Jamstvo	5 godina

Detaljna tehnička specifikacija

Funkcije modela RK2, razlike unutar serije RK i postupci povezivanja s kompatibilnim RF prijemnikom.

Prigušivanje RK1		Temperatura boje RK2		RGB upravljanje RK3	
Model	RK1	Model	RK2	Model	RK3
Namjena	Jednobojna LED rasvjeta	Namjena	CCT LED rasvjeta	Namjena	RGB LED rasvjeta
Zona	1	Zona	1	Zona	1
Kontrola	Svjetlina 0-100 %	Kontrola	CCT i svjetlina	Kontrola	RGB i svjetlina
Signal	RF 2,4 GHz	Signal	RF 2,4 GHz	Signal	RF 2,4 GHz

04 Upravljanje modelom RK2

Temperatura boje

Okretanjem gumba podešava se toplija ili hladnija bijela nijansa kompatibilne Dual White rasvjete.

Svjetlina 0-100 %

RK2 omogućuje kontinuirano podešavanje svjetline u punom deklariranom rasponu.

Okretanje - 50 razina

Približno 2,5 puna okreta gumba omogućuje podešavanje odabrane funkcije kroz 50 koraka.

Dvostruki i dugi pritisak

Dvostrukim pritiskom bira se CCT ili svjetlina; dugim pritiskom svjetlina se podešava u 256 razina.

05 Uparivanje i brisanje veze

Način	Postupak	Koraci i potvrda
Tipka Match	Uparivanje	Kratko pritisnuti tipku Match na prijemniku i odmah pritisnuti gumb RK2; brzo treptanje indikatora potvrđuje uspjeh
Tipka Match	Brisanje	Držati tipku Match 5 sekundi; brzo treptanje indikatora potvrđuje brisanje svih povezanih daljinskih upravljača
Ponovno napajanje	Uparivanje	Dvaput provesti isključenje i uključanje prijemnika, zatim odmah 3 puta pritisnuti gumb; rasvjeta trepne 3 puta
Ponovno napajanje	Brisanje	Dvaput provesti isključenje i uključanje prijemnika, zatim odmah 5 puta pritisnuti gumb; rasvjeta trepne 5 puta

06 Sigurnost i usklađenost

Prije prve uporabe	Ukloniti zaštitnu foliju s baterije CR2032
Ugradnja baterije	Paziti na ispravan pozitivni i negativni polaritet
Dulje nekorištenje	Izvaditi bateriju iz daljinskog upravljača
Smanjen domet	Zamijeniti bateriju ako upravljač postane neosjetljiv ili se domet smanji
Nema odziva	Ponoviti postupak uparivanja s prijemnikom
Uporaba	Pažljivo rukovati; štiti od pada; koristiti samo u suhom unutarnjem prostoru

Norme i certifikacija

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 i ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. LVD: EN 62368-1:2020+A11:2020. RED: ETSI EN 300 328 V2.2.2. Proizvođač navodi certifikacije CE, EMC, LVD i RED. Materijal kućišta nije deklariran u službenom priručniku i zato nije pretpostavljen.