

RENDL JOLI

PODESIVA STOLNA SVJETILJKA

Crna plastična svjetiljka sa savitljivim vratom i zamjenjivim GU10 izvorom.

ŠIFRA / MODEL

R13558

JOLI / CRNA

GRLO

GU10

MAKS. SNAGA

10 W

NAPAJANJE

230 V AC

DULJINA KABELA

160 cm

01 Opis proizvoda

RENDL JOLI R13558 je kompaktna crna stolna svjetiljka s plastičnim kućištem i savitljivim vratom. Podesiva glava omogućuje usmjeravanje svjetla prema radnoj plohi, noćnom ormariću ili zoni za čitanje.

Svjetiljka koristi jedan zamjenjivi LED izvor s grlom GU10, najveće snage 10 W. Izvor svjetlosti odabire se zasebno; svjetlosni tok, temperatura boje, CRI, kut i mogućnost prigušivanja ovise o ugrađenoj GU10 žarulji.

02 Električni i funkcionalni podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivni napon	230 V AC
Grlo / broj izvora	LED GU10 / 1
Najveća snaga izvora	10 W
Izvor u isporuci	nije uključen; koristi se zamjenjiva GU10 LED žarulja
Upravljanje	prekidač na priključnom kabelu
Duljina priključnog kabela	160 cm
Zaštitni razred	razred II - dvostruka ili pojačana izolacija

03 Konstrukcija, identifikacija i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Proizvođač / serija	RENDL Light Studio / JOLI
Šifra proizvoda / EAN	R13558 / 8595685423142
Materijal / boja	plastika / crna
Dimenzije prema web-stranici	visina 350 mm / promjer sjenila 75 mm
Mjere prema tehničkom crtežu	ukupna visina 390 mm / sjenilo Ø75 x 89 mm / baza Ø140 mm
Podesivost / postavljanje	savitljivi vrat / samostojeća stolna izvedba
Masa	0,77 kg na web-stranici / 0,95 kg u službenom listu
Jamstvo	2 godine

PRIMJENA, POSTAVLJANJE I SIGURNOST

RENDL JOLI / R13558

Postavljanje na stol, odabir GU10 izvora, uporaba i provjereni podatci.

04 Postavljanje i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Provjera	Odspojiti kabel iz utičnice te provjeriti svjetiljku, bazu i neoštećen priključni kabel.
2 / Položaj	Postaviti svjetiljku na čvrstu, ravnu i suhu površinu tako da baza bude potpuno oslonjena.
3 / GU10	Ugraditi kompatibilnu GU10 LED žarulju snage do 10 W dok je svjetiljka odspojena od mreže.
4 / Usmjeravanje	Pažljivo podesiti savitljivi vrat i glavu bez naglog pregibanja ili uvijanja kabela.
5 / Uključivanje	Priključiti kabel na 230 V AC i provjeriti rad prekidačem smještenim na kabelu.

05 Uvjeti uporabe i održavanje

Stavka	Zahtjev / napomena
Namjena	Radna i ambijentalna rasvjeta u suhim unutarnjim prostorima na stabilnoj stolnoj površini.
Odabir izvora	Koristiti LED GU10 odgovarajućih dimenzija i nazivne snage najviše 10 W.
Prigušivanje	Nema deklariranog ugrađenog regulatora; prigušivanje ovisi o žarulji i kompatibilnom vanjskom upravljanju.
Položaj i kabel	Ne postavljati blizu ruba, vode ili izvora topline; kabel ne smije biti prignječen ni napet.
Čišćenje	Odspojiti utikač i pričekati hlađenje; koristiti suhu ili blago navlaženu meku krpu.
Servis	Ne koristiti proizvod s oštećenim kabelom, utikačem, grlom ili kućištem; popravak prepustiti stručnoj osobi.

06 Sigurnost i provjereni podatci

Prije zamjene žarulje, čišćenja ili premještanja uvijek izvući utikač iz mrežne utičnice i pričekati da se izvor ohladi. Ne prekoračivati 10 W i ne prekrivati sjenilo.

Izvori: RENDL JOLI, službeni list proizvoda i službeni priručnik.

Aktualna web-stranica navodi visinu 350 mm i masu 0,77 kg, dok službeni list proizvoda prikazuje ukupnu visinu 390 mm i masu 0,95 kg. Razlike su evidentirane bez proizvoljnog usklađivanja.

Stupanj IP zaštite nije naveden u provjerenim izvorima, pa nije proizvoljno dodan. Energetski podatci, svjetlosni tok, temperatura boje i CRI pripadaju zasebno odabranoj GU10 žarulji, a ne kućištu svjetiljke. Standardno jamstvo traje 2 godine.