

RENDL PRAHA DIMM STOLNA LED SVJETILJKA

Dodirno prigušivanje u tri razine i podesivo sjenilo u bijeloj i crnoj izvedbi.

ŠIFRE / MODEL

R14286 / R14287

PRAHA DIMM / 2 BOJE

SNAGA 5 W	SVJETLOSNI TOK 550 lm	BOJA SVJETLOSTI 3000 K	UPRAVLJANJE 3-STEP DIMM
---------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

01 Opis proizvoda

RENDL PRAHA DIMM, na prodajnoj stranici nazvana PRAG, stolna je LED svjetiljka klasičnog oblika s aluminijskim tijelom i kružnim sjenilom. Dostupna je u bijeloj i crnoj izvedbi za ambijentalnu i usmjerenu rasvjetu radnog stola, noćnog ormarića ili pomoćne plohe.

Integrirani LED izvor daje 550 lm tople bijele svjetlosti od 3000 K. Sjenilo se naginje do 45°, a dodirni prekidač na bazi omogućuje uključivanje, isključivanje i odabir jedne od tri razine intenziteta.

02 Svjetlo, napajanje i upravljanje

Parametar	Vrijednost
Snaga / svjetlosni tok	5 W / 550 lm
Boja svjetlosti / uzvrat boje	3000 K / Ra 80
Kut svjetlosti / nagib sjenila	100° / 45°
Upravljanje	dodirni prekidač i prigušivanje u tri razine
Izvor / upravljački uređaj	integrirani LED i pripadajući adapter uključeni u komplet
Napajanje / kabel / vijek	230 V AC / 180 cm / 25.000 sati

03 Izvedbe, konstrukcija i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Bijela izvedba	R14286 / EAN 8595685430317 / bijela
Crna izvedba	R14287 / EAN 8595685430324 / crna
Proizvođač / model	RENDL Light Studio / PRAHA DIMM
Materijal / postavljanje	aluminij / samostojeća stolna izvedba
Mjere prema tehničkom crtežu	visina 320 mm / sjenilo Ø183 × 80 mm / baza Ø125 × 18 mm
Dimenzije / masa prema webu	promjer 185 mm / visina 380 mm / masa 0,754 kg
Zaštita / minimalni razmak	razred II / IP nije deklariran / najmanje 0,2 m
Energetski razred / jamstvo	F / 2 godine

FUNKCIJE, POSTAVLJANJE I SIGURNOST

RENDL PRAHA DIMM / R14286 / R14287

Dodirno upravljanje, postavljanje adaptera, usmjeravanje i provjereni podatci.

04 Postavljanje i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Provjera	Provjeriti svjetiljku, sjenilo, bazu, kabel i adapter; ne koristiti oštećene ili labave dijelove.
2 / Položaj	Postaviti bazu na čvrstu, ravnu i suhu površinu, dovoljno udaljenu od ruba i izvora vode.
3 / Adapter	Najprije spojiti niski naponski priključak adaptera na bazu, a zatim adapter priključiti na mrežu 230 V AC.
4 / Upravljanje	Dodirnuti označenu tipku na bazi za uključivanje; daljnjim dodirima birati tri razine svjetline i isključivanje.
5 / Usmjeravanje	Pažljivo podesiti sjenilo unutar nagiba do 45°, bez primjene prekomjerne sile na zglobove ili kabel.

05 Uvjeti uporabe i održavanje

Stavka	Zahtjev / napomena
Namjena	Radna i ambijentalna rasvjeta u suhim unutarnjim prostorima na stabilnoj stolnoj površini.
Prigušivanje	Tri tvornički zadane razine odabiru se dodirnom tipkom; postotci pojedinih razina nisu deklarirani.
Usmjeravanje	Sjenilo podešavati tek nakon hlađenja te održavati najmanje 0,2 m do osvijetljenih predmeta.
Kabel i adapter	Ne prignječiti, napinjati ni prekrivati kabel ili adapter; koristiti samo ispravan pripadajući upravljački uređaj.
Čišćenje	Odspojiti adapter iz utičnice i pričekati hlađenje; površine čistiti suhom ili blago navlaženom mekom krpom.
Servis	Zamjenu LED izvora ili upravljačkog uređaja smije obaviti samo stručna osoba odgovarajućom komponentom.

06 Sigurnost i provjereni podatci

Prije čišćenja, premještanja ili servisiranja odspojiti adapter iz mrežne utičnice i pričekati hlađenje. Ne koristiti svjetiljku u vlažnom prostoru, ne prekrivati sjenilo ni adapter i ne rukovati oštećenim kablom.

Izvori: prodajna stranica, RENDL PRAHA DIMM, službeni list proizvoda i službeni priručnik.

Službeni RENDL zapis navodi R14286 kao bijelu, a R14287 kao crnu izvedbu. Prodajna stranica pogrešno povezuje bijelu boju sa šifrom R14287; u ovoj specifikaciji primijenjeno je službeno mapiranje šifri i EAN oznaka.

Službeni list navodi kut svjetlosti 100° i ukupnu visinu 320 mm, dok prodajna stranica navodi 110°, a aktualna RENDL web-stranica visinu 380 mm. Razlike su evidentirane bez proizvoljnog usklađivanja. IP oznaka nije deklarirana; standardno jamstvo traje 2 godine.