# BONO C
# GU10 / MR16

STRÜHM · crna i bijela izvedba
Okvir za izmjenjive LED žarulje

ŠIFRE PROIZVODA
**03977 / CRNA**
**03976 / BIJELA**
BONO C BLACK / BONO C WHITE

| PROMJER OKVIRA | UGRADBENI OTVOR | MAKS. SNAGA ŽARULJE | STUPANJ ZAŠTITE |
|---|---|---|---|
| Ø88 mm | Ø63 mm | 50 W | IP20 |

## Opis proizvoda

BONO C je okrugli stropni ugradbeni okvir za GU10 i MR16 LED žarulje. Zakretni unutarnji prsten omogućuje usmjeravanje svjetlosnog snopa, a izvedba je namijenjena montaži u spuštene stropove i gipskartonske obloge.

Okvir od čeličnog lima dostupan je u crnoj i bijeloj boji. Vanjski promjer iznosi 88 mm, visina okvira 27 mm, a otvor za ugradnju 63 mm. Boju svjetlosti i svjetlosni tok određuje odabrana LED žarulja.

## Funkcionalni i tehnički podaci

| Parametar | Vrijednost |
|---|---|
| Marka / serija | STRÜHM / BONO C |
| Vrsta proizvoda | Stropni ugradbeni zakretni okvir |
| Oblik okvira | Okrugli |
| Boja okvira | Crna ili bijela |
| Materijal | Čelični lim |
| Kompatibilne LED žarulje | GU10 / MR16 |
| Maksimalna snaga žarulje | 50 W |
| Izmjenjivi izvor svjetlosti | Da |
| Usmjeravanje svjetlosti | Zakretni unutarnji prsten |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Vanjske dimenzije | Ø88 × 27 mm |
| Promjer ugradbenog otvora | Ø63 mm |
| Način montaže | Ugradbena stropna |
| Namjena | Suhi unutarnji prostori |
| Jamstvo prodavatelja | 2 godine |

## Boje i identifikacija proizvoda

| Boja okvira | Šifra | EAN |
|---|---|---|
| Crna | 03977 | 5901477339776 |
| Bijela | 03976 | 5901477339769 |

# IZGLED I DIMENZIJE

BONO C / 03977 crna / 03976 bijela

## Boje okvira



CRNA / 03977

BONO C BLACK




BIJELA / 03976

BONO C WHITE


Shematski prikazi boja okvira.

## Dimenzijski prikaz

POGLED SPRIJEDA




BOČNI GABARIT




OTVOR ZA UGRADNJU




Shematski gabariti. Dimenzije su u milimetrima.

Visina od 27 mm odnosi se na okvir. Prostor iznad stropa mora omogućiti smještaj odabrane LED žarulje i grla.

## Postupak postavljanja

| Korak | Postupak |
|---|---|
| Priprema | Isključiti napajanje prije montaže. Električni priključak treba izvesti stručna osoba. |
| Otvor u stropu | Pripremiti ugradbeni otvor Ø63 mm i prostor za odabranu LED žarulju, grlo i priključne vodiče. |
| Ugradnja | Postaviti i učvrstiti okvir u stropnoj oblozi. Ugraditi kompatibilnu LED žarulju i odgovarajuće grlo. |
| Usmjeravanje | Zakretnim unutarnjim prstenom podesiti smjer svjetlosti. Mehanizam ne pomicati silom preko krajnjeg položaja. |

## Odabir žarulje

Odabrati LED žarulju GU10 ili MR16, najviše 50 W. Grlo, napon priključka i eventualno napajanje moraju odgovarati odabranoj žarulji.

## Održavanje

Isključiti napajanje i pričekati da se žarulja ohladi. Okvir čistiti mekom, suhom krpom, bez abraziva i otapala. IP20 izvedba nije za izlaganje vodi.



Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online www.led-zarulje.com
info@led-rasvjeta.online info@led-zarulje.com