TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ZIDNI LED REFLEKTOR

Bijeli / s prekidačem / 2 W

Zakretna rasvjeta za čitanje i usmjereno osvjetljenje.

ŠIFRE IZVEDBI

WL7583 / WL7584

OPTONICA LED / WL2-A6

NAZIVNA SNAGA	SVJETLOSNI TOK	KUT RASAPA	STUPANJ ZAŠTITE
2 W	140 lm	38°	IP20

01 Opis proizvoda



Optonica WL7583 / WL7584 je bijeli zidni nadgradni LED reflektor sa zakretnom glavom i prekidačem na kućištu. Namijenjen je čitanju uz krevet i usmjerenom osvjetljenju u suhim unutarnjim prostorima.

Integrirani LED izvor snage 2 W daje 140 lm uz kut rasapa 38°. Napajanje je 220–240 V AC. Uključivanje i isključivanje obavlja se prekidačem na svjetiljci; prigušivanje nije podržano.

Bijelo kućište dostupno je u dvije zasebne izvedbe: WL7583 s toplom bijelom svjetlošću 3000 K i WL7584 s neutralnom bijelom svjetlošću 4200 K.

02 Električni i svjetlotehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Nazivni napon / frekvencija	220–240 V AC / 50–60 Hz
Snaga / svjetlosni tok / učinkovitost	2 W / 140 lm / 70 lm/W
Boja svjetlosti / uzvrat boje	3000 K ili 4200 K / Ra ≥ 80
Kut rasapa / prigušivanje	38° / nije prigušiva
Potrošnja / energetski razred	2 kWh na 1000 h rada / G
Radni vijek / ciklusi uključivanja	25 000 h / 25 000 ciklusa
Radna temperatura / vrijeme paljenja	od −20 °C do +40 °C / 0,1 s

03 Konstrukcija, dimenzije i jamstvo

Parametar	Vrijednost
Materijal / boja kućišta	aluminij + željezo / bijela
Dimenzije proizvođača	Ø60 × 140 mm*
Montaža / izvor svjetlosti	zidna nadgradna / integrirani LED, nije izmjenjiv
Upravljanje / stupanj zaštite	prekidač ON/OFF na kućištu / IP20
Jamstvo	2 godine

IZVEDBE, DETALJI I MONTAŽA

OPTONICA / WL7583 / WL7584 / BIJELI ZIDNI LED REFLEKTOR / 2 W / IP20

Bijela izvedba, boje svjetlosti, prikaz nosača i upute za montažu.

04 Fotografije bijele izvedbe i montažni detalji



BIJELO KUĆIŠTE I ON/OFF PREKIDAČ



NOSAČ, PRIKLJUČAK I PRIBOR

* Proizvođač navodi Ø60 × 140 mm, a trgovina Ø60 × 136 mm. Mjesto montaže prilagoditi mjerama isporučene svjetiljke.

05 Dostupne boje svjetlosti i šifre

Kućište / boja svjetlosti	Šifra izvedbe
Bijela / 3000 K, topla bijela	WL7583 / proizvođačka šifra 7583
Bijela / 4200 K, neutralna bijela	WL7584 / proizvođačka šifra 7584

Svaka šifra označava zasebnu izvedbu s fiksnom bojom svjetlosti. Prekidač na kućištu služi za uključivanje i isključivanje svjetiljke.

06 Montaža i priključivanje

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti strujni krug i provjeriti odsutnost napona. Ugradnju i priključivanje izvodi stručna osoba.
2 / Pričvršćivanje nosača	Označiti rupe i pričvrstiti montažni nosač na zid vijcima i pričvrsnicama primjerenima podlozi.
3 / Priključivanje	Spojiti mrežno napajanje 220–240 V AC i zaštitni vodič prema oznakama priključaka i uputama.
4 / Postavljanje svjetiljke	Učvrstiti bazu na nosač. Podesiti kut glave bez forsiranja zgloba i bez prignječenja vodiča.
5 / Završna provjera	Provjeriti učvršćenje i spojeve. Uključiti napajanje te ispitati ON/OFF prekidač na kućištu.

07 Uvjeti uporabe i održavanje

IP20 izvedba namijenjena je suhim unutarnjim prostorima, izvan dosega prskanja i oborina. Ne prekrivati svjetiljku i omogućiti odvođenje topline. Ne spajati na prigušivač.

Prije čišćenja isključiti napajanje. Koristiti meku suhu krpu. Oštećenu svjetiljku ne koristiti. Jamstvo: 2 godine.