TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

LED napajanje Slim 12 V DC / 100 W

BOWI · metalno kućište · konstantni izlazni napon

ŠIFRA PROIZVODA

012919

100 W	12 V DC	8,33 A	230 V AC
SNAGA	IZLAZ	STRUJA	ULAZ

01 Opis proizvoda

Kompaktno mrežno LED napajanje BOWI Slim, šifra 012919, pretvara ulazni izmjenični napon 230 V u stabilizirani izlazni napon 12 V DC. Namijenjeno je napajanju kompatibilnih LED traka, modula i drugih niskonaponskih potrošača. Ventilirano metalno kućište omogućuje pasivno odvođenje topline.

02 Opće tehničke karakteristike

Proizvođač / robna marka	**BOWI**
Šifra proizvoda	**012919**
Vrsta proizvoda	**LED napajanje, Slim**
Nazivna snaga	**100 W**
Ulazni napon	**230 V AC**
Izlazni napon	**12 V DC**
Nazivna izlazna struja	**8,33 A**
Radna temperatura	**0 °C do +45 °C**
Dimenzije (D × Š × V)	**189 × 46 × 37 mm**
Kućište	**Metalno, ventilirano**
Hlađenje	**Pasivno**
EAN / barkod	**5902216799295**

Detaljna tehnička specifikacija

BOWI Slim 100 W / 12 V DC · šifra 012919

ELEKTRIČNI PODACI	
Ulaz	**230 V AC**
Izlaz	**12 V DC**
Snaga	**100 W**
Struja	**8,33 A**
Tip izlaza	**Konstantni napon**

KONSTRUKCIJA	
Izvedba	**Slim**
Kućište	**Metalno**
Duljina	**189 mm**
Širina	**46 mm**
Visina	**37 mm**
Hlađenje	**Pasivno**

03 Primjena i projektiranje

PODRUČJE PRIMJENE

LED trake i moduli 12 V DC
Niskonaponski LED sustavi
Samo uz odgovarajuće opterećenje

DIMENZIONIRANJE

Ukupna potrošnja ne smije prelaziti nazivnih 100 W.
Osigurati odvođenje topline.

04 Logistički podatci

IDENTIFIKACIJA	
Šifra / indeks	**012919**
EAN	**5902216799295**

DIMENZIJE	
Mjere (D × Š × V)	**189 × 46 × 37 mm**
Radna temperatura	**0 °C do +45 °C**

05 Sukladnost i sigurnosne napomene

Priključenje na mrežni napon 230 V AC smije izvesti samo kvalificirana osoba. Prije montaže i održavanja potrebno je isključiti napajanje te osigurati slobodan protok zraka oko kućišta radi pasivnog hlađenja.